



Snabbguide för 2-trådstelefon i GDK-16 / 20W



Copyright © Licencia telecom ab
Utgåva 2.0, April 2002

RINGA ETT SAMTAL

Ringa ett externt samtal

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Slå **0**
- ⇒ Slå telefonnummer

Ringa ett internt samtal

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Slå anknyningsnummer

TA EMOT ETT SAMTAL

Ta emot ett externt eller internt samtal

- ⇒ Lyft luren

ALLANROP

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Välj vilken typ av allanrop som ska användas:
 - #0** – Alla zoner (interna & externa)
 - #1** – Intern zon 1
 - #2** – Intern zon 2
 - #3** – Extern zon
 - #4** – Intern zon 1 & 2
- ⇒ Tala efter tonen

KORTNUMMER

Lagra och ändra kortnummer

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Slå **55** och ange kortnummer plats (01 - 20)
- ⇒ Slå telefonnumret
- ⇒ Tryck på **R**

Använda ett kortnummer

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Slå **58** och därefter aktuellt kortnummer (01 - 20)

VIDAREKOPPLING

Aktivera en vidarekoppling

- ⇒ Slå **54**
- ⇒ Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
 - 1** - Direkt
 - 2** - Vid upptaget
 - 3** - Vid ej svar
 - 4** - Vid upptaget och ej svar
 - 5** - Externt direkt (**Obs!** Destinationen = kortnr)
- ⇒ Ange destination i form av ett anknynings eller gruppnummer

Ta bort en vidarekoppling

- ⇒ Lyft luren och slå **54#**

SENAST SLAGET NUMMER

- ⇒ Lyft luren och slå **52**

RÖSTBESKED

Spela in och aktivera ett röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **547#**
- ⇒ Tala in ditt meddelande
- ⇒ Lägg på

Aktivera ett befintligt röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **547**
- ⇒ Lägg på

Radera eller ändra ett befintligt röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **547**
- ⇒ Radera: Tryck *, Ändra: Tryck #
- ⇒ Avsluta genom att lägga på

Koppla ur ditt röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **54#**

Lyssna av meddelande från egen apparat

Om du fått ett meddelande ges en hackad ton när luren lyfts.

- ⇒ Lyft luren och slå **57**
(Det först inspelade meddelandet kommer nu att spelas upp.)

Not. Om ett röstkort finns i systemet kan även systemmeddelandet "Meddelande finns lagrat" läsas upp. Detta gäller endast GDK-16 med version 4.0 eller senare samt GDK-20W med version 3.0 eller senare.

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

Till valfri anknynning

- ⇒ Tryck på **R**
- ⇒ Slå anknyningsnummer
- ⇒ Invänta svar från den uppringda anknynningen eller lägg på

Not. Om ingen svarar på anknynningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på **R**.

Mer information:

Flera handböcker eller uppgraderingar av detta dokument finns att hämta på www.licencia.se/licencia/handbok.htm.

För övriga frågeställningar eller support hänvisar vi till din lokala återförsäljare.